



As Centrais da Série ALPHA são centrais convencionais de 2/4/8 zonas. O sistema testa se as zonas e a sirene estão em circuito aberto ou fechado. Se é detectado um estado de alerta válido nas zonas monitorizadas, o sistema alerta com sinalização acústica e luminosa. Cada zona pode comportar 20 detectores ou botões de alarme de incêndio controlados por microprocessador. O painel frontal possui um "display" de LED, para disponibilizar as várias indicações ao utilizador. Há botões para alarme manual, silenciamento da sirene e "Reset". O acesso de pessoas não autorizadas está restringido pelo dispositivo de chave. A caixa dispõe de espaço para acomodar 2 baterias de 7Amp.

ESPECIFICAÇÕES

	ALPHA3002	ALPHA3004	ALPHA3008
Entrada de AC	220VAC		
Consumo	50W		
Tipo de Bateria	2x12V/1.2Ah/7Ah		
Bateria Baixa	21VDC		
Número de Detectores	20 (por cada zona)		
Resistência de Fim de Linha	10K		
Fusível da Bateria	2A		
Fusível da Zona	500mA		
Fusível da Sirene	1A		
Número de Zonas	2	4	8
Saída de Alarme	Relé		
Saída da Sirene	Disponível		
Tipo de "Display"	"Display" LED		
Indicadores	Zonas, alarme, sirene, alimentação/bateria, bateria/falha, falha carga (só para ALPHA3002 e 3004)		
Alarme Luminoso e Acústico	Disponível		
Botão	Manual, sirene, "reset"		
Chave	Disponível		
Tipo ERRO	Quebra 220VAC, terra, bateria baixa		
Caixa Exterior	Metal		
Cor	Creme		
Dimensões	350x290x105mm		
Peso	4010grs	4025grs	4830grs
Temperatura de Funcionamento	-10°C ~ +45°C		

As especificações podem sofrer alterações, SEM AVISO PRÉVIO.

Distribuído por:

